

PLM-WCP PLENA matrix falı vezérlőközpont

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Kapacitív érintőterületek
- ▶ Forrásválasztás
- ▶ Hangerő-szabályozás
- ▶ Tápellátás a PLM-8M8 egységről
- ▶ Hurkolt csatlakoztatás több falı vezérlőközponttal vagy bemozdópulttal

A PLM-WCP PLENA matrix falı vezérlőközpont a PLM-8M8 PLENA matrix 8 csatornás DSP Matrix keverő tartozéka. A megfelelő tartozékokhoz hasonlóan esztétikus kialakítású, de a nagyszerű külső és a tetszetős kialakítás mögött tartalmas és jól használható termék található.

A telepítés nem is lehetne egyszerűbb. A tápellátást szabványos CAT 5 kábelben keresztül a PLM-8M8 egység biztosítja, a kommunikáció RS485 protokollon keresztül történik, így több PLM-WCP láncba kapcsolható a PLM-8CS 8 zónás bemozdópulttal, csökkentve ezzel a felhasznált kábeleket és a telepítés idejét.

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények

Az egységen lévő kezelőszervek mindegyike kapacitív érintőterület, a LED-jelzők pedig fehérek, amely biztosítja az egység vonzó megjelenését.

A választógomb egyszerűen egyenként végiglépked a 4 lehetséges választáson. 2 konfiguráció lehetséges, és telepítéskor az egység hátoldalán lévő DIP-kapcsolóval beállítható a választási terület; ez lehet: A) 4

mikrofon-/vonalbemenet, így mindegyik önállóan keverhető egy zónában, vagy B) 3 különálló zeneforrás, amelyek be- és kikapcsolhatók.

Címkézés

Az egység címkézése nem is lehetne egyszerűbb. Egyszerűen használja a PC GUI szoftvert a címkék nyomtatásához. Ezzel fehér szöveg is nyomtatható fekete háttérrel, így megtartható az egység esztétikus megjelenése.

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	Az EN 60065 szabvány szerint
EMC-kibocsátás	Az EN 55103-1 szabvány szerint
EMC-zavarvédetség	Az EN 55103-2 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet**Hurkolt.**

A PLM-WCP és a PLM-8CS 8 zónás bemonópult egységei egyaránt sorba kapcsolhatók (láncolás), csökkentve ezzel a telepítéshez szükséges kábelek számát. Mindkét egység a PLM-8M8 8 csatornás DSP Matrix keverőtől kapja a tápellátást azonos CAT 5 kábelon keresztül.

Szerelőkonzol

Az egységet felületi szerelésre tervezték, és tartozékként tartalmaz egy konzolt, amelyet a falba kell rögzíteni, az egységet pedig a konzolra kell rögzíteni. Az egység 3 kábelvezetési lehetőséget kínál, hogy a telepítés a lehető legegyszerűbb legyen.

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrészek
1	PLM-WCP fali vezérlőközpont
1	Szerelőkonzol
1	Biztonsági dokumentáció

Műszaki specifikációk**Elektromos jellemzők**

Tápellátás (PLM-8M8 biztosítja)	
Feszültségtartomány	30 - 50 V DC
Teljesítményfelvétel	0,5 W
Csatlakozók	2 db
RS485 hurkolt	RJ45

Mechanikai jellemzők

Alapméretek (ma x szé x mé)	130 x 100 x 30 mm 5,1 x 3,9 x 1,2"
Szerelés	Felszíni szerelésű keret
Szín	Trafic fekete (RAL 9017) Ezüst (RAL 9006)
Tömeg	Kb. 0,13 kg Kb. 0,29 lb

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-10°C és +45°C között
Tárolási hőmérséklet	-40°C és +70°C között
Relatív páratartalom	<95%

Rendelési információ**PLM-WCP PLENA matrix fali vezérlőközpont**

8 zóna.

Rendelési szám **PLM-WCP**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu